

Kurzbedienungsanleitung

Schritt 1: SIM Karte vorbereiten

- Jede SIM Karte ist vom Netzbetreiber mit einer eigenen PIN ausgestattet.
- Legen Sie nun die SIM Karte, die für das Easy5 vorgesehen ist, in Ihr herkömmliches Mobilfunkgerät (oder ein anderes Ihnen zur Verfügung stehendes Handy) ein, um die vom Netzbetreiber vorgegebene PIN zu ändern.
- Gehen Sie auf „PIN ändern“ und gebe Sie der Easy5 SIM Karte die neue PIN „12345678“.

Schritt 2: Telefonnummern speichern

- Die Easy5 SIM Karte befindet sich noch immer im herkömmlichen Handy
- Speichern Sie nun bis zu 5 Telefonnummern auf der Easy5 SIM Karte nach folgendem Prinzip:
- Vor den Namen schreiben Sie die Zahl „1 bis 5“ gefolgt vom Namen des jeweiligen Nummerinhabers.

Beispiel: 1Enkel
2Tochter (Vermeiden Sie Leerstellen!)

Achtung:

Beachten Sie bitte unbedingt, dass die Telefonnummern auf der Easy5 SIM Karte gespeichert werden und nicht auf dem herkömmlichen Handy (je nach Hersteller des Gerätes wird die Wahl zwischen beiden Möglichkeiten angeboten) !

Schritt 3: Einlegen der SIM Karte und Inbetriebnahme des Easy5

- Entnehmen Sie nun die SIM Karte aus Ihrem herkömmlichen Handy und legen Sie diese in das Easy5 ein.
- Um das Easy5 in Betrieb zu nehmen, drücken Sie bitte die „Ein / Aus Taste“ (Powertaste) solange, bis die Statusanzeige für den Ladestand leuchtet.
- Das Easy5 ist betriebsbereit, nachdem es sich initialisiert hat und die Statusanzeige erlischt.

Schritt 4: Anruf tätigen

- Möchten Sie nun Ihren ersten Anruf mit dem Easy5 tätigen, drücken Sie bitte die Taste „1“ ca. 5 sec. welche für die Telefonnummer des Platzhalters 1 steht (im Beispiel: 1Enkel).
- Um das Telefonat zu beenden, betätigen Sie bitte kurz die „Ein / Aus Taste“.